



Cód. 0353


Atenuador de Potencia 1500 W para embutir



Cód. 0353



FORMA DE CONEXIÓN



FUNCIÓN

- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de una o más lámparas, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- ▶ Apropiado para controlar conjuntos luminosos, en instalaciones de salones, negocios, auditorios, estudios, etc.


OPERACIÓN

- ▶ Para variar la intensidad luminosa, se gira la perilla de su frente. El control a perilla puede solicitarse en forma separada del módulo, a fin de ser montado en un panel.

INSTALACIÓN

- ▶ Para embutir en caja de 5 x 10 cm.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

DIMENSIONES



POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA


LÁMPARA	0353
Incandescente	25 W a 1500 W
Halógena	25 W a 1500 W
Dicroica	25 VA a 1500 VA
Motores universales con rotor bobinado	25 VA a 1000 VA

ADVERTENCIA

- No utilizar con:
- ▶ Tubos fluorescentes
 - ▶ Lámparas de descarga
 - ▶ Lámparas mezcladoras
 - ▶ Lámparas de bajo consumo
 - ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Poseen llave de corte en el potenciómetro.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Uso interior 
- ▶ Dispositivo clase I
- ▶ Peso: 110 gramos.

