



Cód. 0354


## Atenuador de Potencia 1500 W para riel Din



Cód. 0354



### FORMA DE CONEXIÓN



### FUNCIÓN

- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de una o más lámparas, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- ▶ Apropiado para controlar conjuntos luminosos, en instalaciones de salones, negocios, auditorios, estudios, etc.


### OPERACIÓN

- ▶ Para variar la intensidad luminosa, se gira la perilla de su frente. El control a perilla puede solicitarse en forma separada del módulo, a fin de ser montado en un panel.

### INSTALACIÓN

- ▶ Para caja con riel Din.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

### DIMENSIONES



### POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0354 0354/03
Incandescente	25 W a 1500 W
Halógena	25 W a 1500 W
Dicroica	25 VA a 1500 VA
Motores universales con rotor bobinado	25 VA a 1000 VA

### OTRAS PRESENTACIONES Y MODELOS

#### con control separado



1500 W - Cód. 0354/03

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Poseen llave de corte en el potenciómetro.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Uso interior
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Peso: 130 gramos

### ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable

